

## Опросной лист на цифровой Указатель величины тока УТН-1000 - 1 шт.

### Общие требования

Указатель величины тока и напряжения УТН-1000 предназначен для определения величины постоянного и переменного тока от 0 до 1000 А промышленной частоты напряжением до 10 кВ без разрыва токовой цепи, а также величины напряжения постоянного и переменного тока от 0 до 1000 В, как в воздушных линиях, так и в распределительных устройствах.

Индикация измеряемой величины и режима работы (переменное, постоянное, ток или напряжение) осуществляется посредством цифрового табло.

Для определения величины постоянного и переменного тока воздушных линиях и распределительных устройствах 0.4-10 кВ, указатель комплектуется изолирующей штангой с рукояткой,  $L=0.52$  м, а в комплекте с изолирующей многофункциональной 4-х звеной сборной штангой ШО-10-4-6,6 длиной 6,6 м,

Указатель позволяет определить величину тока на линиях электропередач 0.4-10 кВ, без подъема на опору ВЛ, непосредственно с поверхности земли.

Переключение режимов пост/перем. осуществляется автоматически.

### Характеристики

|                                         |                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочее напряжение                      | 0-1000 В                                                                                          |
| Погодные условия эксплуатации           | -45 +40 С°                                                                                        |
| Длина соединительного провода, не менее | 1,2 м                                                                                             |
| Виды индикации                          | свето-звуковая, цифровая                                                                          |
| Источник питания                        | 2                                                                                                 |
| Определение постоянного напряжения      | 10-1000 В                                                                                         |
| Определение переменного напряжения      | 0-10000 В                                                                                         |
| Опция                                   | Диапазон определения величины постоянного тока, А (в режиме автоматического переключения) 20-1000 |
| Габаритные размеры корпуса              | 430x55x72; 940x55x72 мм                                                                           |
| Вес                                     | 0,700 кг                                                                                          |
| Рабочее напряжение                      | 0-1000 В                                                                                          |
| Погодные условия эксплуатации           | -45 +40 С°                                                                                        |
| Длина соединительного провода, не менее | 1,2 м                                                                                             |
| Виды индикации                          | свето-звуковая, цифровая                                                                          |
| Источник питания                        | 2                                                                                                 |
| Определение постоянного напряжения      | 10-1000 В                                                                                         |
| Определение переменного напряжения      | 0-10000 В                                                                                         |
| Опция                                   | Диапазон определения величины постоянного тока, А (в режиме автоматического                       |

го переключения) 20-1000

Габаритные размеры корпуса

430x55x72; 940x55x72 мм

Вес

0,700 кг

Главный инженер ЗРЭС



Марченко С.В..