



ДРСК
Электрические сети
Еврейской автономной области

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
ФИЛИАЛ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ»

ул. Черноморская, д. 6, г. Биробиджан, Еврейская автономная область, Российская Федерация, 679011
doc@eao.drsk.ru, <http://www.drsk.ru>

Утверждаю:
Заместитель директора - главный инженер
Филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

А.И. Полещук
«23» _____ 04 2026 г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для технологического присоединения заявителя

Наименование продукции: Подстанция матчовая однотрансформаторная МТП-Т-ВВ-100/10/0.4 наружная с трансформатором 100 кВА 10 кВ 0.4 кВ (позиция № 0 Таблицы 0.0. Перечень и объем закупаемой продукции Технических требований)

№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
			Согласие с требованием/указание характеристик	Предоставление подтверждающего о документа на этапе закупки	
1	2	3	4	5	6
1.	Требования к техническим и функциональным характеристикам ТП (включая гарантируемые показатели)		-//-	-//-	-//-
1.1.	Количество МТП в	1	Согласие с		

	заказе, шт.		требованием		
	Тип трансформаторной подстанции	МТП	Согласие с требованием, указание характеристик	Руководство по эксплуатации	
1.2.					
1.3.	Мощность силового трансформатора, кВА	100	Согласие с требованием, указание характеристик	Руководство по эксплуатации	
1.4.	Номинальная частота, Гц	50	Согласие с требованием, указание характеристик	Руководство по эксплуатации	
1.5.	Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (стороне ВН), кВ	10	Согласие с требованием, указание характеристик	Руководство по эксплуатации	
1.6.	Номинальное напряжение на стороне НН, кВ	0,4	Согласие с требованием	Руководство по эксплуатации	
1.7.	Исполнение вводов выводов ВН-НН;	воздух-воздух	Согласие с требованием	Руководство по эксплуатации	
2.	Требования к силовому трансформатору:		- // -	- // -	- // -
2.1.	Тип	ТМГ	100/10/0,4-Y/Zn	Руководство по эксплуатации	
2.2.	Производитель		Указать производителя	Руководство по эксплуатации	
2.3.	Количество, шт.	1	Согласие с требованием	Руководство по эксплуатации	
3.	Требования к РУВН (УВН):		- // -	- // -	- // -
3.1.	Требования к ограничителю перенапряжения:		- // -	- // -	- // -

3.1.1	Тип	ОПНп-10/12/10/550	Указать тип		
3.1.2..	Производитель	-	Указать производителя		
3.1.3..	Количество, 3-х фазный комплект	1	Согласие с требованием		
3.1.4..	Группа механического исполнения	М1	Согласие с требованием	Руководство по эксплуатации	
3.2.	Требования к высоковольтному предохранителю:		- // -	- // -	- // -
3.2.1.	Тип	ПКТ-101	ПКТ-101-10-10-12,5УХЛП11		
3.2.2.	Производитель	-	Указать производителя		
3.2.3.	Количество, 3-х фазный комплект	1	Указание характеристик		
3.2.4.	Номинальный ток	10	Согласие с требованием	Руководство по эксплуатации	
3.2.5.	Номинальное напряжение, кВ	10	Указание характеристик		
3.3.	Линейный разъединитель с приводом	ЛР-10	Согласие с требованием		
3.3.2.	РУНД -1-10 П/400 УХЛП с приводом ПРНЗ-10 (на опоре), шт.	1	Согласие с требованием		
3.4.	Монтаж механической блокировки	да	Согласие с требованием		
4.	Требования к РУНН:		- // -	- // -	- // -
4.1.	Ввод				
4.1.1.	Вводной автоматический выключатель, ВА-88-33- 160А — 1 шт. (1 шт)	160	Указание характеристик		

4.1.2	Комплект трансформаторов тока на вводе Трансформатор тока ТОН-0,66 200/5А 5ВА класс 0,5 габарит 30, межповерочный интервал не менее 8 лет — 3 шт.	1	Указание характеристик		
4.2.	Отходящие аппараты				
4.2.1.	Количество аппаратов отходящих линий 0,4 кВ (рубильник РС), шт	1	Согласие с требованием		
4.2.2.	Выключатель автоматический, ВА-88-33-100А — 1 шт. (1 шт)	100	Указание характеристик		
4.2.3	Комплект трансформаторов тока ТОН-0,66 150/5А 5ВА класс 0,5 габарит 30, межповерочный интервал не менее 8 лет — 3 шт.	нет	Указание характеристик		
4.2.5.	Тип ОПН-0,4 кВ, компл. 3 шт	ОПН 0,4/450 УХЛП 1 компл.			
5.	Приборы контроля		- // -	- // -	- // -
5.1.	Вольтметр на вводе, шт.	нет	Согласие с требованием		
5.2.	Комплект (3 шт.) амперметров на вводе, шт.	нет	Согласие с требованием		
5.3.	Комплект (3 шт.) трансформаторов тока	нет	Согласие с требованием		

	на вводе 0,4 кВ ТОП-0,66 250/5А 5ВА класс 0,5 габарит 30, межповерочный интервал не менее 8 лет — 3 шт.				
6.	Учёт электрической энергии		- // -	- // -	- // -
6.1.	Шкаф учёта электрической энергии размерами ШхВхГ 000х000х000 мм, количество, шт.	1	Согласие с требованием		
6.2.	Согласно схемы размещения в шкафу учёта предусмотреть учёт электрической энергии учёт электрической энергии типа НАРТИС-И300-W133-2-A5SR1-230-5-10A-TN-RS485-P1-ENLMOQ1V3Z/1-D (модуль связи НАРТИС-MP-M3.3-NB2G-SC) (или его эквивалента) в количестве, шт	1	Согласие с Приложением 2		
7.	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям		-//-	-//-	-//-
7.1.	Место установки		Согласие с требованием		
8.	Однолинейная схема, приложение 1 к опросному листу		Согласие со схемой		

9.	Схема расположение приборов учета, приложение 2	Согласие со схемой		
10.	Памятка к опросному листу (данные по монтажу оборудования)	Согласие со схемой		