

Первая применяемость	Справочный №	Обозначение провода	Откуда идет			Цвет провода	Сечение провода, мм2	Куда поступает		Примечание	
			Обозначение устройства	Номер клеммы	Перемычки			Обозначение устройства	Номер клеммы		
			XT0	1			Кор.	1,5	SF0	1	
			XT0	2			Син.	1,5	SF0	3	
			SF0	2			Кор.	1,5	XT3	1	
			SF0	4			Син.	1,5	XT3	3	
			XT3	2			Кор.	1,5	HS1	L	
			XT3	4			Син.	1,5	HS1	N	
			PE				Жел./Зел.	1,5	HS1	PE	
			XT3	1			Кор.	1,5	SQ1	13	
			XT3	1			Кор.	1,5	SQ2	13	
			SQ1	14			Кор.	1,5	XT3	5	
			SQ2	14			Кор.	1,5	XT3	6	
			XT3	5			Кор.	1,5	EL1	L	
			XT3	6			Кор.	1,5	EL2	L	
			XT3	3			Син.	1,5	EL1	N	
			XT3	3			Син.	1,5	EL2	N	
			XT1	1			Кор.	1,5	QF1	1	
			XT1	2			Син.	1,5	QF1	3	
			XT1	1			Кор.	1,5	1FU3	3	
			XT1	2			Син.	1,5	1FU4	4	
			1FU3	3A			Кор.	1,5	KL1	A1	
			1FU4	4A			Син.	1,5	KL1	A2	
			QF1	2			Кор.	1,5	SF1	1	
			QF1	4			Син.	1,5	SF1	3	
			SF1	2			Кор.	1,5	HS2	XP1	
			SF1	4			Син.	1,5			
			PE	SF1.PE			Жел./Зел.	1,5			
	QF1	2			Кор.	1,5	SF3	1			
	QF1	4			Син.	1,5	SF3	3			
	XT2	1			Кор.	1,5	QF2	1			
	XT2	2			Син.	1,5	QF2	3			
	XT2	1			Кор.	1,5	2FU3	3			
	XT2	2			Син.	1,5	2FU4	4			
	2FU3	3A			Кор.	1,5	KL2	A1			
	2FU4	4A			Син.	1,5	KL2	A2			
	QF2	2			Кор.	1,5	SF2	1			
	QF2	4			Син.	1,5	SF2	3			
	SF2	2			Кор.	1,5	HS3	XP1			
	SF2	4			Син.	1,5					
	PE	SF2.PE			Жел./Зел.	1,5					
	QF2	2			Кор.	1,5	SF4	1			
	QF2	4			Син.	1,5	SF4	3			

	Обозначение провода	Откуда идет				Цвет провода	Сечение провода, мм2	Куда поступает		Примечание		
		Обозначение устройства	Номер клеммы	Перемычки	Обозначение устройства			Номер клеммы				
Подпись и дата Инв.№ дубл. Взаим. инв. Подпись и дата Инв.№ подл.	WP1	HS2	XS8			Комплектный		AU1	БП1			
	WP2	HS3	XS8			Комплектный		AU1	БП2			
	WP3	HS2	XS7			Комплектный		AU2	БП1			
	WP4	HS3	XS7			Комплектный		AU2	БП2			
	WP5	HS2	XS6			Комплектный		AU3	БП1			
	WP6	HS3	XS6			Комплектный		AU3	БП2			
		SF3	2			Кор.	1,5	UG1	1			
		SF3	4			Син.	1,5	UG1	2			
		PE				Жел./Зел.	1,5	UG1	3			
		UG1	5			Кр.	1,5	XT4	5			
		UG1	3			Син.	1,5	XT4	1			
		SF4	2			Кор.	1,5	UG1	1			
		SF4	4			Син.	1,5	UG1	2			
		PE				Жел./Зел.	1,5	UG1	3			
		UG2	5			Кр.	1,5	XT4	8			
		UG2	3			Син.	1,5	XT4	4			
		4FU5	5A			Кр.	1,5	A11	11			
		XT4	1			Син.	1,5	A11	10			
		4FU6	7A			Кр.	1,5	A12	1			
		XT4	2			Син.	1,5	A12	2			
		4FU7	7A			Кр.	1,5	A11	1			
		XT4	3			Син.	1,5	HL1	–			
		WF1	AU1	C1.1			Патч-корд оптический	LC-LC	AX1	1,2		
		WF2	AU1	C1.2			Патч-корд оптический	LC-LC	AX1	3,4		
		WF3	AU1	C1.3			Патч-корд оптический	LC-LC	AX1	5,6		
		WF4	AU1	C1.4			Патч-корд оптический	LC-LC	AX1	7,8		
		WF5	AU1	C1.5			Патч-корд оптический	LC-LC	AX1	9,10		
		WF6	AU1	C1.6			Патч-корд оптический	LC-LC	AX1	11,12		
		KP1	AU1	C2.1			Патч-корд	RJ45	EA1	1		
		KP2	AU1	C2.2			Патч-корд	RJ45	EA1	2		
		KP3	AU1	C2.3			Патч-корд	RJ45	EA1	3		
		KP4	AU1	C2.4			Патч-корд	RJ45	EA1	4		
		KP5	AU1	C2.5			Патч-корд	RJ45	EA1	5		
		KP6	AU1	C2.6			Патч-корд	RJ45	EA1	6		
		KP7	AU1	C2.7			Патч-корд	RJ45	EA1	7		
		KP8	AU1	C3.1			Патч-корд	RJ45	EA1	23		
		KP9	AU1	C3.3			Патч-корд	RJ45	EA1	24		
		KP10	AU2	C1.1			Патч-корд	RJ45	EA2	1		
		KP11	AU2	C1.2			Патч-корд	RJ45	EA2	2		
		KP12	AU2	C1.3			Патч-корд	RJ45	EA2	3		
	KP13	AU2	C1.4			Патч-корд	RJ45	EA2	4			
	KP14	AU2	C1.5			Патч-корд	RJ45	EA2	5			
	KP15	AU2	C1.6			Патч-корд	RJ45	EA2	6			
	KP16	AU2	C1.7			Патч-корд	RJ45	EA2	7			
	KP17	AU2	C1.8			Патч-корд	RJ45	EA2	8			
Инв.№ подл.						58252232.425200.00006.4013.T34					Лист	
												2
	Изм	Кол.	Лист	№ док.	Подпись						Дата	

Обозначение провода	Откуда идет				Цвет провода	Сечение провода, мм2	Куда поступает		Примечание
	Обозначение устройства	Номер клеммы	Перемычки				Обозначение устройства	Номер клеммы	
	A12	8			Синий	Компл.	BK1		
	A12	9			Бел/Син				
	A12	10			Ор				
	A12	8			Синий	Компл.	BK2		
	A12	9			Бел/Син				
	A12	10			Ор				

Инф.№ подл.	Подпись и дата	Взаим. инф.	Инф.№ дубл.	Подпись и дата

						58252232.425200.00006.401.3.ТЭ4			Лист
									4
Изм	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

Установить втычные перемычки DFBS10-5.2:

1. ХТЗ: 1-2, 3-4;

Установить втычные перемычки DFB3-8.2:

1. ХТ4: 1-2-3-4;

2. ХТ5: 1-2-3-4-5-6.

Примечание:

1. Маркировку проводов выполнить зависимой двойной по ГОСТ Р 50509-93.

Инф.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.	Инф.№ дубл.	Подпись и дата						
Изм	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	58252232.425200.00006.401.3.ТЭ4	Лист			
							5			