

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано			
365019	14.04.23					

Питание
220В, 50Гц

Схема электроснабжения

Адм. 0 Вкл.

Управление фильтрами

Схема управления ГА

Электронный блок управления

Схема сигнализации ГА

Вентилятор
P=70Вт

Схема сигнализации

Питание вентиллятора

Питание цепи управления

Выходные цепи

Фильтр генератора

Сигнализация

Фильтр чистый

Фильтр испорчен

Перечень элементов					
Поз. обознач.	Наименование	Тип	Технические данные	Кол.	Примечание
Оборудование системы обогрева паров масла					
ANM4	Щкаф управления фильтрами отбора масляных паров генератора	непильной		1	
FЕ1	Фильтр электростатический отбора паров масла подшипника генератора	SmokeX 180	100 BA	2	2006-19-13-TX
Щкаф ANM4					
EЛ1	Светильник на светодиодах	306600	6 Вт 220-240 В 50/60 Гц	1	
HLГ1	Сигнальная лампа со встроенным светодиодом	AD22DS(LED)	230В, 50Гц Зелёная	1	
HLР1	Сигнальная лампа со встроенным светодиодом	AD22DS(LED)	230В, 50Гц Красная	1	
HLW1	Сигнальная лампа со встроенным светодиодом	AD22DS(LED)	230В, 50Гц Белая	1	
KM1	Контактор	PM1-M161-6A-220AC -УХЛ4-Б	ЗР, In=6А Uкзм=220В,50Гц	1	
KS1	Реле	OrtRel G RP55-33-240-10-CO/L	ЭП 230В, 50Гц	1	КЭАЗ
OF1	Выключатель автоматический	BA47-29-2C10 -УХЛ3	2P B In.p.=10А 220В 50/60Гц	1	
SF1	Выключатель автоматический	BA47-29-2C3 -УХЛ3	2P B In.p.=3А 220В 50/60Гц	1	
SA1	Переключатель	OptSwitch 4G10-53-U-R014	1-0-2 3-полюсный	1	
SO1	Концевой выключатель двери	306608	2НЗ Inom=10А	1	
XS1	Розетка	PAT0/16-502-D-УХЛ4	Inom=10/16А	1	
2006-26-41-AP3					
Чиркейская ГЭС на р. Сулак					
Изм.	Количество листов	Итого	Подпись	Дата	
Разработчик	Кондорб	1971	13.04.23		
Проверил	Чернышкова	1971	13.04.23		
И. контр.	Шевелёва	214445	21.04.23		
И. зам. ответственного	Бакрадзе	214445	21.04.23		
Перечень элементов "Ленсидропроект"				Акционерное общество "Ленсидропроект"	
Полная схема					