Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Угольник 90-1-25	ГОСТ 8946-75			шт	2	0,229	
16	Тройник 108х4-89х4	ГОСТ 17376-2001			шт	1	2,2	
17	Тройник 57х3	ГОСТ 17376-2001			шт	3	0,4	
18	Переход К-89х3,5-57х3	ГОСТ 17378-2001			шт	1	0,6	
19	Переход К-57х3-25х1,6	ГОСТ 17378-2001			шт	3	0,2	
20	Муфта 25х15	ГОСТ 8957-75			шт	3	0,134	
21	Крепления трубопроводов. Тип 1-5							1834-23-295, л. 3

*Требования к электрической части пожарного запорного устройства с электроприводом (ПЗУ):

1) Питание эдектродвигателя от сети переменного тока с глухозаземленной нейтралью 380В/50Гц пятипроводной (L1, L2, L3, N, PE);
2) Осуществить питание цепей управления и сигнализации от сети переменного тока ~ 220 В, 50Гц; питание реле приема дистанционных команд = 24В;
3) Предусмотреть реле времени КТ с регулируемой выдержкой времени 10-20мин, которое по окончании заданного в этом реле временного интервала, выдает команду на контактор и задвижка закрывается;
4) Предусмотреть реле РК «Состояние готов» (цепь управления открытием исправна = напряжение на цепь управления подано + трехфазное напряжение в норме + кран в положении «закрыто») и вывести на клеммные зажимы н.о. контакты состояния;
5) Предусмотреть дистанционный и местный контроль положения задвижки: «Задвижка закрыта», «Задвижка открыта»;
6) Предусмотреть дистанционный и местный сигнал: «Неисправность задвижки».

Согласовано

ЭТО	Инв. N подл.	6345/09
	Подпись и дата	16.06.11
	Взам. инв. N	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата