

от 09.09.2025 № 153-13/250/3637

на

от

Публичное акционерное общество
«Россети Московский регион»

Российская Федерация,
115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2
+7 (495) 662 4070, +7 (495) 363 4070
client@rossetimr.ru, www.rossetimr.ru

Гражданину
А.Н. Саргсяну

ул. 8 Марта, д.48, к.1
г. Люберцы, Московская обл.,
142400

Филиал ПАО «Россети Московский
регион» - Восточные электрические
сети

Технические условия на сохранность
(пересечение, сближение)
КВЛ 220 кВ Ногинск-Руднево,
ВЛ 220 кВ ЦАГИ-Руднево

ПАО «Россети Московский регион», не возражает против выполнения мероприятий по объекту: «Строительство ограждения на земельном участке с кадастровым номером 50:22:0060107:3998», попадающего в охранные зоны КВЛ 220 кВ Ногинск-Руднево, ВЛ 220 кВ ЦАГИ-Руднево, при выполнении следующих условий:

1. В случае невозможности выполнения требований настоящего ТУ, оно будет аннулировано, и по запросу Заказчика будет заключено СКП и разработано Задание на проектирование для переустройства ЛЭП.

2. Разработать проект по ограждению участка и согласовать с филиалом ПАО «Россети Московский регион» - Восточные электрические сети (далее – Филиал). При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующими на момент разработки проектно-сметной документации.

3. До начала выполнения работ разработать и согласовать с Филиалом проект производства работ (ППР) в охранной зоне ЛЭП.

4. Все работы, проводимые в охранных зонах ЛЭП, должны проводиться после получения письменного решения Филиала.

5. В соглашениях (договорах) с подрядными организациями, выполняющими работы в охранной зоне ЛЭП, должны предусматриваться штрафные санкции за повреждение имущества, принадлежащего ПАО «Россети Московский регион» и производство работ в охранных зонах ЛЭП без согласования с филиалом, а также компенсацию ущерба, нанесенного третьим лицам.

6. В охранной зоне ЛЭП предусмотреть установку знаков безопасности и информационных щитов в соответствии с требованиями СТО 34.01-24-001-2015

«Единый контент и стиль информационного сопровождения профилактики электротравматизма в электросетевом комплексе».

7. Работы с использованием подъемных сооружений необходимо выполнять по ППР, согласованному с филиалом.

8. В проекте организации строительных работ предусмотреть возможность доступа персонала ПАО «Россети Московский регион» для проведения технического обслуживания и ремонта ВЛ без предварительного согласования с организацией, проводящей работы в охранной зоне ВЛ.

9. При проектировании ограждения руководствоваться Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160

10. Заключить соглашение с Филиалом о взаимодействии и порядке проведения эксплуатационных работ (доступе персонала и техники) на участках совпадения охранных зон ЛЭП и земельного участка.

11. Создать необходимые проходы и подъезды к проводам ЛЭП для беспрепятственного прохождения тяжелой техники (30 тонн, 10 тонн на ось) и доступа персонала ПАО «Россети Московский регион» для производства работ по обслуживанию и ремонту ЛЭП.

12. В охранной зоне ВЛ **запрещается** складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов, размещать бытовые городки, пункты мойки колес и стоянки всех видов машин и механизмов, размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (Постановление Правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 года).

13. В охранной зоне ВЛ **запрещается** установка постов охраны.

14. Перед началом выполнения работ заключить договор с Филиалом:

- на рассмотрение и согласование проектной документации и ППР;
- на надзор за безопасным выполнением работ в охранных зонах ВЛ.

15. В сметной документации предусмотреть затраты:

- на рассмотрение и согласование проектной документации и ППР;
- на надзор за безопасным выполнением работ в охранных зонах ВЛ;
- на благоустройство территории по окончании работ в охранных зонах ВЛ.

16. При выполнении работ в охранных зонах ЛЭП руководствоваться требованиями следующих документов:

- Правила устройства электроустановок.
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.
- Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ, СТО 56947007-29.240.55.192-2014.
- Методические указания по применению в ПАО «Россети Московский регион» основных технических решений по эксплуатации, реконструкции и новому строительству электросетевых объектов;

- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

- Правила по охране труда при работе на высоте.

- СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12.01-2004.

- СП 12-136-2002 Свод правил по проектированию и строительству. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.

- Правила по охране труда в строительстве.

- РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения.

- Инструкция по организации производства работ сторонних организаций в охранных зонах воздушных (кабельных) линий электропередачи напряжением 35-500 кВ ПАО «Россети Московский регион».

- Регламент допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион».

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующими на момент разработки проектно-сметной документации.

Настоящие технические условия не предоставляют права производить работы в охранных зонах ЛЭП 35-220 кВ ПАО «Россети Московский регион» и не являются согласованием действий, размещения объектов и осуществления видов деятельности в границах охранных зон ЛЭП.

Срок действия настоящего документа – 2 года.

Заместитель главного инженера по
инновациям и реновации сетей



Г.С. Сиденко