



План мостовго крана 12,5т (1:30)


15000




Пульт управления краном




Соединение
труба-металлорукав




Оконцевание жил кабеля сечением более 2,5 мм




Оконцевание жил кабеля сечением 2,5 мм



Крепление металлорукава и трубы



Перемычка заземления



- Под полочками линий выносков нанесены номера трасс согласно схеме электрической соединений и кабельному журналу или позиционное обозначение согласно схеме электрической принципиальной.
- Заземление электрооборудования выполнить в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ-87, гл. 1-7), СНиП 3.05.05-85. "Электротехнические устройства", а также ГОСТ 12.1.030-81.
- Резку кабелей, металлорукавов и труб выполнить после тщательного промера расстояний между соединяемыми частями электрооборудования.
- Жилы кабелей сечением 2,5 мм² разделять под незамкнутое кольцо или штырь и облудить припоем Пт Кр8 ПОС40 ГОСТ 21931-76.
- Жилы кабелей сечением 4 мм² и более оконцевать кабельными наконечниками.
- Маркировку жил кабелей произвести на трубах, маркировочными чернилами согласно схеме соединений.
- Для перемычки заземления применять медный луженый провод (жилу кабеля) со снятием изоляции. Соединение наконечника с жилой, произвести методом опрессовки либо методом пайки с контролем качества. Класс контактного соединения - 2. Длины жил 300мм.
- Заменяемое оборудование устанавливается на существующие конструкции.
- Кабели проложить в существующих коробах.
- Металлорукава крепить через 0,5м при помощи скобы и приварной пластины. Приварную пластину не приваривать с установленной пластмассовой скобой.
- План крана показан условно. Размеры оборудования могут отличаться от реальных.
- Металлорукава крепить через 0,5м, трубы через 2м при помощи скобы и приварной пластины поз. 95...100. Приварную пластину не приваривать с установленной пластмассовой скобой.

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						2300-20-1/1-TX				
						Кран мостовой МК-12.5. Электрооборудование.				
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Масса	Масштаб		
Разраб.			Абросимов		10.2023	Р	500	1:30		
Пров.			Чернавина		10.2023					
Сборочный чертёж						Лист			Листов 1	
Т. контр.		Косарева			10.2023	Акционерное общество "Ленгидропроект"				
Нач. отд.		Рябов		10.2023						


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано		

[illegible]


						2300-20-1-ТХ.СО				
						Иргана́йский гидроузел на р. Аварское Ко́йсу. Здание ГЭС.				
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Разраб.		Чернавина			11.2023	Реконструкция крана мостового МК-12,5т		Стадия	Лист	Листов
Пров.		Абросимов			11.2023			Р		1
Н. контр.		Косарева			11.2023	Спецификация оборудования, изделий и материалов		Акционерное общество "Ленгидропроект"		
Нач. отд.		Рябов								

План мостовго крана 12,5т (1:30)


15000




Пульт управления краном




Соединение
труба-металлорукав




Оконцевание жил кабеля сечением более 2,5 мм




Оконцевание жил кабеля сечением 2,5 мм



Крепление металлорукава и трубы



Перемычка заземления



- Под полочками линий выносков нанесены номера трасс согласно схеме электрической соединений и кабельному журналу или позиционное обозначение согласно схеме электрической принципиальной.
- Заземление электрооборудования выполнить в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ-87, гл. 1-7), СНиП 3.05.05-85. "Электротехнические устройства", а также ГОСТ 12.1.030-81.
- Резку кабелей, металлорукавов и труб выполнить после тщательного промера расстояний между соединяемыми частями электрооборудования.
- Жилы кабелей сечением 2,5 мм² разделять под незамкнутое кольцо или штырь и облудить припоем Пт Кр8 ПОС40 ГОСТ 21931-76.
- Жилы кабелей сечением 4 мм² и более оконцевать кабельными наконечниками.
- Маркировку жил кабелей произвести на трубах, маркировочными чернилами согласно схеме соединений.
- Для перемычки заземления применять медный луженый провод (жилу кабеля) со снятием изоляции. Соединение наконечника с жилой, произвести методом опрессовки либо методом пайки с контролем качества. Класс контактного соединения - 2. Длины жил 300мм.
- Заменяемое оборудование устанавливается на существующие конструкции.
- Кабели проложить в существующих коробах.
- Металлорукава крепить через 0,5м при помощи скобы и приварной пластины. Приварную пластину не приваривать с установленной пластмассовой скобой.
- План крана показан условно. Размеры оборудования могут отличаться от реальных.
- Металлорукава крепить через 0,5м, трубы через 2м при помощи скобы и приварной пластины поз. 95...100. Приварную пластину не приваривать с установленной пластмассовой скобой.

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инд. № подл.	

						2300-20-1/1-TX				
						Кран мостовой МК-12.5. Электрооборудование.				
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Масса	Масштаб		
Разраб.			Абросимов		10.2023	Р	500	1:30		
Пров.			Чернавина		10.2023					
Сборочный чертёж						Лист			Листов 1	
Т. контр.		Косарева			10.2023	Акционерное общество "Ленгидропроект"				
Нач. отд.		Рябов		10.2023						

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
		5		Подвесная кнопочная станция		
				управления ХАСА в составе:		
				Корпус ХАСА12	1	1кг
				Контакт НО ZB2BE101	12	0,18кг
				Головка ключ марки ZA2BG6	1	0,042кг
				Головка перекл. ZA2BG4	1	0,042кг
				Головка кнопки ХАСА9411	10	0,1кг
				Schneider Electric		
		6		Выключатель концевой		
				серии КУ-701АУ2		
				ТУ 3428-012-77144577-2008		
				ООО "КранЭлектро"	4	
		7		Выключатель концевой		
				серии ВУ-150МУ2		
				ТУ 3428-012-77144577-2008		
				ООО "КранЭлектро"	1	
		8		Светильник переносной ручной		
				тип РВО-42У2	1	0,5кг
				Лампа накаливания,		
				М012-40-1, 12 В, 40 Вт	1	
		9		Прожектор светодиодный LED		
				ДО 100 Вт 8000 Лм 6500 К		
				220-240 В IP65 Серый		
				Симметричный BVP156		
				911401829781 PHILIPS Lightning	2	2кг
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №		2300-20-1/1-ТХ.СО		
Изм.	Дата	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	
					2	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				Муфта вводная для		
				металлорукава, тип: РКн		
		10		РКн-20 (Г 3/4")	20	
		11		РКн-32 (Г 1 1/4")	10	
				Муфты соединительные		
				«труба-металлорукав» тип СТМ		
		12		СТМ 20 (Г 3/4")	25	
		13		СТМ 38 (Г 1 1/2")	15	
				КВТ		
		14		Электродвигатель асинхронный		
				двухскоростной 5А200L 16/6		
				10/18,5кВт, 495/975об/мин.,	1	
		15		Электродвигатель асинхронный		
				5МТКН 012-6 2,2/1000 2,2кВт		
				915об/мин 380В, 50Гц, IM1001	1	
		16		Электродвигатель асинхронный		
				5АМ112МА6 3,0кВт 50об/мин		
				380В, 50Гц, IM1001	2	
		17		МЗМ-1 УХЛ1, 380В АС, IP21,		
				оповещатель охранный звуковой		
				ЕТ003826 Электротехник	1	
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Дата	№ докум.	Подпись	Дата	2300-20-1/1-ТХ.СО	
					Лист	
					3	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				<u>Материалы</u>		
				Металлорукав герметичный		
				в ПВХ изоляции, РЗ-ЦПнз-LS		
				от -40°С до +75°С		
		18		РЗ-ЦПнз-LS 20	40м	0,326кг/м
		19		РЗ-ЦПнз-LS 32	15м	0,656кг/м
				Наконечник-гильза медный луженый		
		20		Код: IF4-18GR (сеч. 4мм ²)	50	
		21		Код: IF6-18RD (сеч. 6мм ²)	50	
				ДКС		
				Наконечник медный под		
				опрессовку электролитически		
				луженый, ГОСТ 7386-80		
		22		ТМЛ 4-6-3	30	
		23		ТМЛ 6-6-4	10	
				<u>Провода и кабели</u>		
				Кабель силовой гибкий КГ		
				ТУ16.К73.077-2006		
		24		3х6мм ²	30м	0,840кг/м
		25		3х4мм ²	5м	0,350кг/м
		26		3х2,5мм ²	102м	0,230кг/м
		36		5х2,5мм ²	3м	0,330кг/м
				Провод медный гибкий МГ		
				ТУ 16-705.466-87		
		27		1х6 мм ²	2м	
Инв. № подл.	Взам. инв. №					Лист
						4
Изм.		Дата	№ докум.	Подпись	Дата	


2300-20-1/1-TX.CO


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				Кабель НРШМ		
				ГОСТ 7866.1-76		
		28		24х2,5мм ²	30м	1,860кг/м
		29		16х1,5мм ²	10м	0,836кг/м
				Кабель силовой гибкий		
				экраниров. КВПрЭР 3х6мм ²		
		30		ТУ16.К73.165-2017	18	0,840кг/м
				Трубка 305ТВ-40,		
				белая, высший сорт		
				ГОСТ19034-82		
		31		4,5	5м	
		32		5,0	1м	
				Скобы для крепления труб		
				SRS-30-80 (сложная серия)		
				с приварной пластиной		
				и винтами		
		33		SRS 4025	40	рук.20
		34		SRS 4026,9 (G 3/4")	40	тр.20
		35		SRS 5040	30	рук.32



Поз. обознач.		Наименование			Кол.	Примечания
3UZ1		Преобразователь частоты OptiCore			1	
		B100–H15K–380–T, 15кВт, 380В,				
		арм. 337065 КЭАЗ				
3KM1,		Контактор			3	
1KM1,		ПМЛ–3100–40А–380АС–УХЛ4–Б–КЭАЗ,				
1KM2,		40А, 380В, арм. 110601 КЭАЗ,				
		Приставка ПКЛ–22–УХЛ4–КЭАЗ				
3KM2,		Контактор			2	
1KM5		ПМЛ–1100–10А–380АС–УХЛ4–Б–КЭАЗ,				
		10А, 380В, арм. 110541 КЭАЗ,				
		Приставка ПКЛ–22–УХЛ4–КЭАЗ				
3R1		Тормозное сопротивление, 1500Вт,			1	
		400м, IP40				
3SB1,		Блок–контакт XACS101 с головкой				
3SB2		XACA9411, 1НО, Schneider Electric			2	


Инв.Н подл. Подпись и дата Взам.инв. N Инв.Н подл. Подпись и дата	Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечания
	3SQ1,	Выключатель концевой КУ– 701– У2,	2	
	3SQ2	10А, IP54 , ET003117 Электротехник		
	1QF1	Выключатель автоматический	1	
		OptiStart MP– 32RH– 32– Т2 аpm.		
		340144 KEA3		
	1QF2	Выключатель автоматический	1	
		OptiStart MP– 63R– 50– Т2 аpm.		
		348546 KEA3		
	1KM3,	Контактор	2	
	1KM4	ПМЛ– 4100– 63А– 380АС– УХЛ4– Б– КЭА3		
		арм. 110629 КЭА3, Приставка		
		контактная ПКЛ– 22– УХЛ4– КЭА3		
	2QF1	Выключатель автоматический	1	
		OptiStart MP– 32RH– 14– Т2 аpm.		
		340139 KEA3		
	2KM1,	Контактор	2	
	2KM2	ПМЛ– 1160ДМ1– 18А– 380АС– УХЛ4– Б–		
		КЭА3 аpm. 110629 КЭА3, Приставка		
	контактная ПКЛ– 22– УХЛ4– КЭА3			

Поз. обознач.		Наименование	Кол.	Примечания
КМ1		Контактор	1	
		ПМЛ–5100–125А–380АС–УХЛ4–Б–КЭАЗ		
		арт. 112914 КЭАЗ		
SF6		Выключатель автоматический	1	
		АП50Б–2МТ–10А–10I _н –400АС/220DC–		
		УЗ–КЭАЗ арт. 106897 КЭАЗ		
SQ1		Термостат от 0 до +60 С NO	1	
		УСЕ–ТНО–00–60 IEK		
1SQ1		Выключатель концевой ВУ–150М	1	
		ЕТ000763 Электротехник		
2SQ1,		Выключатель концевой КУ–701 У1	4	
2SQ2,		рычаг с роликом IP54 ЕТ503883		
3SQ1,		Электротехник		
3SQ2				
HA1		МЗМ–1 УХЛ1, 380В АС, IP21,	1	
		оповещатель охранной звуковой		
		ЕТ003826 Электротехник		
</				










- 1/L1 — 2/T1 3-1-C
3/L2 — 4/T2 3-1-C
5/L3 — 6/T3 3-1-C
53 — 54 4-1-B
61 — 62 4-5-B
71 — 72 4-6-B
1/L1 — 2/T1 3-2-C
3/L2 — 4/T2 3-2-C
5/L3 — 6/T3 3-2-C
53 — 54 4-2-C
61 — 62 4-5-A
71 — 72 4-7-B
1/L1 — 2/T1 3-3-C
3/L2 — 4/T2 3-3-C
5/L3 — 6/T3 3-3-C
53 — 54 4-1-C
61 — 62 4-5-C
71 — 72 4-7-A
1/L1 — 2/T1 3-4-C
3/L2 — 4/T2 3-4-C
5/L3 — 6/T3 3-4-C
53 — 54 4-2-C
61 — 62 4-5-B
71 — 72 4-6-A
1/L1 — 2/T1 3-5-C
3/L2 — 4/T2 3-5-C
5/L3 — 6/T3 3-6-C
1/L1 — 2/T1 3-7-C
3/L2 — 4/T2 3-7-C
5/L3 — 6/T3 3-7-C
61 — 62 4-6-D
1/L1 — 2/T1 3-8-C
3/L2 — 4/T2 3-8-C
5/L3 — 6/T3 3-8-C
61 — 62 4-6-D
- 1/L1 — 2/T1 1-4-E
3/L2 — 4/T2 1-4-E
1/L1 — 2/T1 1-6-A
3/L2 — 4/T2 1-6-A
5/L3 — 6/T3 1-6-B

Управление тележкой	Главный подъем	Передвижение тележки	ВПЕРЕД	Быстрый	Медленный	Опускание	Подъем	
						Опускание	Подъем	
		НАЗАД						
	Управление мостом	Вентиляция шкафа (SH2)						
		Освещение под мостом						
Главный контактор								
ЗВОНОК								



Формат А3х3

Согласовано		
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Маркировка трубы и пучка	Данные труб и рукавов						Направление		Данные проводов и кабелей																												Примечание	Проложено																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Трубы			Рукава					Назначение	Рабочее напряжение, В	Маркировка	Заводская марка Кол. жил и сечение, мм ² Длина одного провода+10%	КГ				НРШМ		КВПрЭР														Труб	Рука- вов	Проводов или кабелей																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Условный проход, мм			Диаметр, мм			3х2,5	3х4					3х6	3х2,5	16х1,5	20х2,5	3х6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

							2300-20-1/1-ТХ.ДКЖ					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Кран мостовой – МК12,5м Электрооборудование.		Стадия	Масса	Масштаб		
Разраб.		Чернавина			10.2023			Р	--	--		
Пров.		Абросимов			10.2023			Лист 1	Листов 3			
						Кабельный журнал						
Т. контр.		Косарева			10.2023			Акционерное общество "Ленгидропроект"				
Нач. отд.		Рябов			10.2023							






Вид спереди

Вид спереди
Дверь не показана

A-A

Б

В



1. Степень защиты шкафа -IP55.
2. Цвет RAL7035.
3. Данный чертеж общего вида шкафа является заданием для выполнения сборочного чертежа предприятием-изготовителем шкафа.
4. Позиционные обозначения электроаппаратов даны согласно схеме электрической принципиальной.
5. Табличку "Знак электрического напряжения" выполнить размером Н40 ГОСТ12.4.026-76.
6. Табличку 1 на двери шкафа выполнить из латуни фотохимическим способом. Надпись выполнить согласно таблице перечня надписей черт. 2300-20-1/2-ТХ.ПН, черной краской по белому полю. Минимальный размер букв 4 мм.
7. Предельные отклонения размеров +/- IT¹⁶₂.
8. * Размеры для справок.

						2300-20-1/2-ТХ				
						Шкаф с аппаратурой моста Сборочный чертеж		Стадия	Масса	Масштаб
								Р	100	1:5
								Лист	Листов 1	
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Т. контр. Нач. отд.		Акционерное общество "Ленгидропроект"		
Разраб.			Адресовым	09.11.23						
Проб.			Черныгина	09.11.23						

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				Документация		
*)			2300-20-1/2-ТХ	Сборочный чертеж		А3х3
A4			2300-20-1/2-ТХ.ПН	Перечень надписей		
				Прочие изделия		
		1		Шкаф напольный SQE	1	51,5кг
				собранный с дверью и		
				задней панелью ВхШхГ		
				1400x800x400 мм		
				R5SQE1484A ДКС		
		2	QS1	Выключатель-разъединитель 1		1,55кг
				ВР32-31-А70451-100А-УХЛ3		
				-КЭАЗ арт. 147806 КЭАЗ		
		3	SQ1	Термостат от 0 до +60	1	0,04кг
				С NO YCE-TNO-00-60 IEK		
		4	KSV1	Реле контроля фаз	1	0,07кг
				РКФ-М06-12-15 АС400В		
				УХЛ4 для		
				двигателей,2перек.		
				Меандр		
Согласовано						
Взам. инв. №						
Подпись и дата						
Инв. № подл.						

2300-20-1/2-ТХ.СО

Шкаф с аппаратурой моста

Стадия

Масса

Масштаб

Р

Лист 1

Листов 6

Акционерное общество "Ленгидропроект"

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Абросимов			09.11.23
Пров.		Чернавина			09.11.23
Н. контр.		Косарева			09.11.23
Нач. отд.		Рябов			

					Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
							5	QF1	Выключатель	1	1,63кз
									автоматический		
									BA21-29-341116-100A-12In		
									-400AC-УЗ-КЭАЗ арт.		
									265820 КЕАЗ		
							6		Короб перфорированный,	4	0,95кз
									серый RL6 80x80 01129RL		
									2000мм ДКС		
							7	SF1	Выключатель	1	1,37кз
									автоматический		
									АП50Б-3МТ-1,6А-10In-400AC		
									-УЗ-КЭАЗ арт. 107259 КЕАЗ		
							8	SF2	Выключатель	1	4,2кз
									автоматический		
									АП50Б-2МТ-2,5А-3,5In-		
									400AC/220DC		
									-УЗ-КЭАЗ арт. 106981 КЕАЗ		
							9	SF3, SF4, SF5	Выключатель	3	1,06кз
									автоматический		
									АП50Б-2МТ-4А-3,5In-400AC		
									/220DC-УЗ-КЭАЗ арт.		
									106986 КЕАЗ		
					Согласовано Взам. инв. № Подпись и дата Инв. № подл.						
					2300-20-1/2-TX.CO						
					Изм.	Дата	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	
										2	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.						
		10	KM1	Контактор	1	4,092кз						
				ПМЛ-5100-125А-380АС-УХЛ4								
				-Б-КЭАЗ								
				арм. 112914 КЭАЗ								
		11	ЗUZ1	Преобразователь частоты	1	3,8кз						
				OptiCore В100-Н15К-380-Т,								
				15кВт, 380В,								
				арм. 337065 КЭАЗ								
		12	TV1	Трансформатор напряжения	1	2,7кз						
				трехобмоточный ОСМ1 - 0.16								
				УЗ 380/5-22-220/110								
				106711120051425 МЭТЗ имени								
				В.И.Козлова								
		13	TV2	ОСМ1-0,16 УЗ 380/24,	1	2,7кз						
				трансформатор ET560110								
				Электротехник								
		14	ЗKM2	Контактор	1	0,364кз						
				ПМЛ-1100-10А-380АС-УХЛ4-								
				Б-КЭАЗ, 10А, 380В, арм.								
				110541 КЭАЗ, Приставка	1	0,074кз						
				ПКЛ-22-УХЛ4-КЭАЗ								
Согласовано Взам. инв. № Подпись и дата Инв. № подл.												
												Лист
							2300-20-1/2-ТХ.СО					3
							Изм.	Дата	№ докум.	Подпись	Дата	

[illegible]

[illegible]


Согласовано				
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата		
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата		

Панель	Надпись	Поз. обозначение	Место Надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
SH1	1		Табличка	 (Знак электрического напряжения)	1		
				2300-20-1/2-ТХ.ПН			
				Шкаф с аппаратурой моста Перечень надписей	Стадия	Масса	Масштаб
					Р		
					Лист	Листов 1	
					Акционерное общество "Ленгидропроект"		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разраб.			Абросимов		09.11.23		
Пров.			Чернавина		09.11.23		
Т. контр.		Косарева			09.11.23		
Нач. отд.		Рябов					


Согласовано				
Инф. N подл.	Подп. и дата	Взам. инф N		

X1-Э/1-02-00ЭЭ


Вид спереди



Вид спереди
Дверь не показана



A—A



1. Степень защиты шкафа –IP55.
2. Цвет RAL7035.
3. Данный чертеж общего вида шкафа является заданием для выполнения сборочного чертежа предприятием-изготовителем шкафа.
4. Позиционные обозначения электроаппаратов даны согласно схеме электрической принципиальной.
5. Табличку “Знак электрического напряжения” выполнить размером Н40 ГОСТ12.4.026–76.
6. Табличку 1 на двери шкафа выполнить из латуни фотохимическим способом. Надпись выполнить согласно таблице перечня надписей черт. 2300–20–1/3–ТХ.ПН, черной краской по белому полю. Минимальный размер букв 4 мм.
7. Предельные отклонения размеров +/- IT¹⁴₂.
8. * Размеры для справок.

						2300-20-1/3-ТХ			
						Шкаф с аппаратурой моста Сборочный чертеж	Стадия	Масса	Масштаб
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Р	45	1:5
Разраб.		Абросимов			09.11.23				
Пров.		Чернавина			09.11.23				
							Лист	Листов 1	
Т. контр.		Косарева			09.11.23	Акционерное общество "Ленгидропроект"			
Нач. отд.		Рябов							

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				<u>Документация</u>		
*)			2300-20-1/3-ТХ	Сборочный чертеж		A3x3
A4			2300-20-1/3-ТХ.ПН	Перечень надписей		
				<u>Прочие изделия</u>		
		1		Корпус навесной ST с М/П	1	26,2кг
				ВхШхГ 800х600х300 мм		
				R5ST0863 ДКС		
		2	1QF1	Выключатель	1	0,364кг
				автоматический		
				OptiStart MP-32RH-32-T2		
				арм. 340144 KEA3		
		3	1QF2	Выключатель	1	1,00кг
				автоматический		
				OptiStart MP-63R-50-T2		
				арм. 348546 KEA3		

						2300-20-1/3-ТХ.СО			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Шкаф с аппаратурой тележки	Стадия	Масса	Масштаб
Разраб.		Абросимов			09.11.23		Р		
Пров.		Чернавина			09.11.23				
Н. контр.		Косарева			09.11.23		Лист 1	Листов 4	
Нач. отд.		Рядов					Акционерное общество "Ленгидропроект"		

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
		4	1QF3	Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-0,16-T2 арт. 340132 КЕАЗ	1	0,364кз
		5	2QF1	Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-14-T2 арт. 340139 КЕАЗ	1	0,364кз
		6	1KM1, 1KM2	Контактор ПМЛ-3100-40А-380АС-УХЛ4 -Б-КЭАЗ, 40А, 380В, арт. 110601 КЭАЗ, Приставка контактная ПКЛ-22-УХЛ4-КЭАЗ, 110676 КЭАЗ	2	1,378кз
		7	1KM3, 1KM4	Контактор ПМЛ-4100-63А-380АС-УХЛ4 -Б-КЭАЗ арт. 110629 КЭАЗ, Приставка контактная ПКЛ-22-УХЛ4-КЭАЗ, 110676 КЭАЗ	2	1,378кз

Изм.	Дата	№ докум.	Подпись	Дата

2300-20-1/3-TX.CO

Лист
2

Формат		Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
			8	1KM5	Контактор	1	1,378кз
					ПМЛ-1100-10А-380АС-УХЛ4		
					-Б-КЭАЗ, 10А, 380В, арт.		
					110541 КЭАЗ,		
					Приставка контактная	1	0,074кз
					ПКЛ-22-УХЛ4-КЭАЗ,		
					110676 КЭАЗ		
			9	2KM1, 2KM2	Контактор	2	0,36кз
					ПМЛ-1160ДМ1-18А-380АС-		
					УХЛ4-Б-КЭАЗ арт.		
					300496, КЭАЗ,		
					Приставка контактная	2	0,074кз
					ПКЛ-22-УХЛ4-КЭАЗ,		
					110676 КЭАЗ		
			10	SF6	Выключатель	1	1,06кз
					автоматический		
					АП50Б-2МТ-10А-10In-400АС		
					/220ДС-УЗ-КЭАЗ		
					арт. 106897 КЭАЗ		
			11		СВД.16(Ex), проходной зажим	9	0,034кз
					бежевый 16 кв.мм		
Согласовано Взам. инв. № Подпись и дата Инв. № подл.							
Изм.	Дата	№ докум.	Подпись	Дата	2300-20-1/3-ТХ.СО		Лист
							3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
		12		ВТО, торцевой упор ZBT007		
				ДКС	11	0,009кг
		13		DIN-рейка 35x7,5 мм длиной		
				1000 мм 02140-RET10 ДКС		
				ДКС	2	0,285кг
		14		Короб перфорированный,		
				серый RL6 40x60, 2000мм,		
				арт. 01107RL ДКС	2	0,25кг
		15		RFN/PT(Ex)i, торцевой		
				изолятор для RN.1/2,5		
				ZRF201 ДКС	10	0,01кг
				<u>Материалы</u>		
				Провод		
		-		ПуГВнг(А)-LS 1x2.5мм2	20м	0,028кг/м
		-		ПуГВнг(А)-LS 1x6мм2	2м	0,06кг/м
				Наконечник		
		-		НШВИ 2,5-08	100	
		-		НШВИ 6,0-12	60	

Изм.

Дата

№ докум.

Подпись

Дата

2300-20-1/3-TX.CO


Лист

4

Согласовано		

Инв. № подл.	Подпись и дата		Взам. инв. №	

Панель	Надпись	Поз. обозначение	Место Надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
SH2	1		Табличка	 (Знак электрического напряжения)	1		



2300-20-1/3-ТХ.ПН								
Шкаф с аппаратурой тележки Перечень надписей						Стадия	Масса	Масштаб
						Р		
						Лист		Листов 1
						Акционерное общество "Ленгидропроект"		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.			Абросимов		09.11.23			
Пров.			Чернавина		09.11.23			
Т. контр.			Косарева		09.11.23			
Нач. отд.			Рябов					

№ строки	Наименование	Код ОКП	Обозначение документа на поставку	Поставщик	Куда входит (обозначение)	Количество				Примечание
						на изделие	в ком-плекты	на регулир.	Всего	
1										
2	Головка кнопки			АО "СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК"	2300-20-1/1-ТХ	10			10	
3	ХАСА9411			Москва, ул. Двинцев, д. 12,						
4				корп. 1, здание "А"						
5										
6	Выключатель концевой		ТУ 3428-002-59826184-2005	ЗАО "ПО Электротехник"	2300-20-1/1-ТХ	4			4	
7	КУ-701 У2, рычаг с			г. Москва						
8	роликом, 10А, IP54,			пр. Рязанский д.10 стр. 6						
9	2 эл. цепи									
10	ЕТ003117									
11										
12	Выключатель концевой		ТУ 3428-012-77144577-2008	ООО "Кранэлектро"	2300-20-1/1-ТХ	1			1	
13	серии ВУ-150МУ2 10А,			г. Екатеринбург,						
14	IP54, 1 эл. цепь			пер. Проходной 5А						
15										
16										
17	Светильник 60Вт 36/42В		ТУ 3641-003-89825839-2010	ООО "Переноска.ру"	2300-20-1/1-ТХ	1			1	
18	12м переносной			г. Санкт Петербург						
19	с решеткой РВО-42			пр. Обуховской обороны						
20				д. 45 лит. ДТ, офис 203						
21										
22										
23										
24										
25										
26										
					2300-20-1/1-ТХ-ДВЭ					Лист
										2
					Изм.	Дата	№ докум.	Подпись	Дата	Формат А3

№ строки	Наименование	Код ОКП	Обозначение документа на поставку	Поставщик	Куда входит (обозначение)	Количество				Примечание
						на изделие	в ком-плекты	на регулир.	Всего	
1										
2	Лампа местного освещения			ООО "ТермоЛюкс"	2300-20-1/1-ТХ	1			1	
3	МО 40Вт 128В Е27 Гриб			Тверская обл.						
4				пгт. Калашниково ул.						
5				Ленина д.1А						
6										
7	Прожектор светодиодный			ООО "Signify РОССИЯ"	2300-20-1/1-ТХ	2			2	
8	LED ДО 100 Вт 8000			Вн.Тер.г. МО Аэропорт,						
9	Лм 6500 К 220-240 В			пр. Ленинградский,						
10	IP65 Серый Симметричный			д. 72, к. 2						
11	BVP156 911401829781									
12										
13	Муфта вводная РКн 20			ООО "Компания Фортисфлекс"	2300-20-1/1-ТХ	20			20	
14	для металлорукава с			Московская обл., с. Беседы						
15	резьбой G (G 3/4")			проезд Промышленный 9						
16	арт. 87892			этаж 4 офис 408						
17										
18	Муфта вводная РКн 32			ООО "Компания Фортисфлекс"	2300-20-1/1-ТХ	10			10	
19	для металлорукава с			Московская обл., с. Беседы						
20	резьбой G (G 1 1/4")			проезд Промышленный 9						
21	арт. 87894			этаж 4 офис 408						
22										
23										
24										
25										
26										
						2300-20-1/1-ТХ-ДВЭ				Лист
										3
						Изм.	Дата	№ докум.	Подпись	Дата

Формат А3

№ строки	Наименование	Код ОКП	Обозначение документа на поставку	Поставщик	Куда входит (обозначение)	Количество				Примечание
						на изделие	в ком-плекты	на регулир.	Всего	
1										
2	Муфта соединительная			000 "Компания Фортисфлекс"	2300-20-1/1-TX	25			25	
3	СТМ 20 (3/4")			Московская обл., с. Беседы						
4	арт. 61404			проезд Промышленный 9						
5				этаж 4 офис 408						
6										
7	Муфта соединительная			000 "Компания Фортисфлекс"	2300-20-1/1-TX	15			15	
8	СТМ 38 (1 1/2")			Московская обл., с. Беседы						
9	арт. 61407			проезд Промышленный 9						
10				этаж 4 офис 408						
11										
12	Электродвигатель			000 «Русэлпром.	2300-20-1/1-TX	1			1	
13	асинхронный 2 скорост.			Электрические Машины»						
14	5A200L 16/6 10/18,5кВт,			Москва, проспект						
15	495/975об/мин., IP54			Вернадского,						
16	IM1001 класс F			дом 37, корпус 1						
17										
18	Электродвигатель			000 «Элком»	2300-20-1/1-TX	1			1	
19	асинхронный крановый			Санкт-Петербург,						
20	5МТКН 012-6 2,2/1000			вн.тер.г. муниципальный						
21	IM1001 IP54 класс F			округ Волковское,						
22				ул. Витебская						
23				Сортировочная, д. 34, стр. 3						
24										
25										
26										
						2300-20-1/1-TX-ДВЭ				Лист
										4
						Изм.	Дата	№ докум.	Подпись	Дата

Формат А3

№ строки	Наименование	Код ОКП	Обозначение документа на поставку	Поставщик	Куда входит (обозначение)	Количество				Примечание
						на изделие	в ком-плекты	на регулир.	Всего	
1										
2	Электродвигатель			ООО «Русэлпром.	2300-20-1/1-ТХ	2			2	
3	асинхронный общепром.			Электрические Машины»						
4	5AM112MA6 3,0/1000			Москва, проспект						
5	IM1001 IP54 класс F			Вернадского,						
6				дом 37, корпус 1						
7										
8	Оповещатель охранный			ЗАО "ПО Электротехник"	2300-20-1/1-ТХ	1			1	
9	звуковой МЗМ-1 УХЛ1,			г. Москва						
10	220В АС, IP21			пр. Рязанский д.10 стр. 6						
11	ET003825									
12										
13	Хомут полипропиленовый			ООО «Флекс»	2300-20-1/1-ТХ	40			40	
14	тяжелая серия SRS 4025PPH			Московская область,						
15	HANSA-FLEX			г.о Красногорск,						
16				тер. Автодорога						
17				«Балтия», 26-й км., д.5,						
18				стр. 6						
19										
20	Хомут полипропиленовый			ООО «Флекс»	2300-20-1/1-ТХ	40			40	
21	тяжелая серия SRS 4026.9PP			Московская область,						
22	HANSA-FLEX			г.о Красногорск,						
23				тер. Автодорога						
24				«Балтия», 26-й км., д.5,						
25				стр. 6						
26										
					2300-20-1/1-ТХ-ДВЭ					Лист
										5
					Изм.	Дата	№ докум.	Подпись	Дата	Формат А3

№ строки	Наименование	Код ОКП	Обозначение документа на поставку	Поставщик	Куда входит (обозначение)	Количество				Примечание
						на изделие	в ком-плекты	на регулир.	Всего	
1										
2	Хомут полипропиленовый			ООО «Флекс»	2300-20-1/1-TX	30			30	
3	тяжелая серия SRS 5040PPH			Московская область,						
4	HANSA-FLEX			г.о Красногорск,						
5				тер. Автодорога						
6				«Балтия», 26-й км., д.5,						
7				стр. 6						
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										

Инв. №подл.

Взам. инв.№

Инд. №зубл.

Погр. и дата

Погр. и дата

Изм.

Дата

№ докум.

Подпись

Дата

2300-20-1/1-TX-ДВЭ

Лист
6

Формат А3

№ строки	Наименование	Марка	Кол. жил и сечен., мм²	Длина на изделие, м	Примечание (Масса, кг)
1					
2	Кабели силовые гибкие с медными				(000 «ХКА»)
3	многопроволочными жилами с резиновой	КГ	3х6мм²	30м	25,2кг
4	изоляция в резиновой оболочке на 380 В	КГ	3х4мм²	5м	1,75кг
5	ТУ 16.К73.077-2006	КГ	5х2,5мм²	3м	0,99кг
6		КГ	3х2,5мм²	102м	23,46кг
7					
8	Провод медный гибкий ТУ 16-705.466-87				(000 «ХКА»)
9		МГ	1х6мм²	2м	0,10кг
10					
11	Кабель судовой с медными гибкими жилами в				(000 «ХКА»)
12	резиновой изоляции и маслостойкой резиновой	НРШМ	24х2,5мм²	30м	55,8кг
13	оболочке, не распространяющей горение	НРШМ	16х1,5мм²	10м	8,36кг
14	ГОСТ 7866.1-76.				
15					
16					
17	Кабели гибкие с резиновой изоляцией,				(000 «ХКА»)
18	экранированные. ТУ 16.К73.165-2017	КВПрЭР	3х6мм²	18м	15,12кг
19					
20					
Длина провода, кабеля и рукава указана с припуском на обрезку.					
Ирганайский гидроузел на р. Аварское Койсу. Здание ГЭС.				Заказ	Количество
2300-20-1/1-ТХ-ДВК					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	
Разраб.	Абросимов			08.2025	
Пров.	Чернавина			08.2025	
Н.контр.	Косарева			08.2025	
Кран мостовой МК-12,5. Электрооборудование. Ведомость материалов. Провода и кабели				Литера	Лист
					Листов
					1
				Акционерное общество "Ленгидропроект"	
Формат А4					

№ строки	Наименование	Код ОКП	Обозначение документа на поставку	Поставщик	Куда входит (обозначение)	Количество				Примечание
						на изделие	в ком-плекты	на регулир.	Всего	
1										
2	Шкаф напольный CQE			АО "ДКС"	2300-20-1/2-ТХ	1			1	
3	собранный с дверью и			г. Москва, Ленинградский						
4	задней панелью ВхШхГ			проспект, д. 15						
5	1400x800x400 мм									
6	R5CQE1484A									
7										
8	Выключатель-			АО «Курский	2300-20-1/2-ТХ	1			1	
9	разъединитель			электроаппаратный завод»						
10	BP32-31-A70451-100A-			г. Курск, ул. 2-я Рабочая,						
11	УХЛЗ-КЭАЗ			д. 23, помещение В1						
12	арт. 147806									
13										
14	Термостат от 0 до +60С			ООО "ИЭК"	2300-20-1/2-ТХ	1			1	
15	NO YCE-TNO-00-60			г. Москва, Киевское шоссе,						
16				22-й километр, 6А, стр. 1						
17										
18	Реле контроля фаз			ООО "МЕАНДР"	2300-20-1/2-ТХ	1			1	
19	РКФ-М06-12-15 АС400В			Санкт-Петербург, 5-й						
20	УХЛ4 для двигателей,			Предпортовый проезд, д.1						
21	2 перек.									
22										
23										
24										
25										
26										

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Разраб.

Абросимов

08.2025

Пров.

Чернавина

08.2025

Н.контр.

Косарева

08.2025

Ирганайский гидроузел на р. Аварское Койсу.

Здание ГЭС.

Заказ

Количество

Заказ

Количество

2300-20-1/1-ТХ-ДВШ

Кран мостовой МК-12,5.

Электрооборудование.

Ведомость электрооборудования шкафа.

Литера

Лист

Листов

И

1

9

Акционерное общество

"Ленгидропроект"

Формат А3

№ строки	Наименование	Код ОКП	Обозначение документа на поставку	Поставщик	Куда входит (обозначение)	Количество				Примечание
						на изделие	в ком-плекты	на регулир.	Всего	
1										
2	Выключатель			АО «Курский	2300-20-1/2-ТХ	1			1	
3	автоматический			электроаппаратный завод»						
4	ВА21-29-341116-100А-12In			г. Курск, ул. 2-я Рабочая,						
5	-400АС-УЗ-КЭАЗ			д. 23, помещение В1						
6	арт. 265820									
7										
8	Короб перфорированный,			АО "ДКС"	2300-20-1/2-ТХ	4			4	
9	серый RL6 80x80 01129RL			г. Москва, Ленинградский						
10	2000мм			проспект, д. 15						
11										
12	Выключатель			АО «Курский	2300-20-1/2-ТХ	1			1	
13	автоматический			электроаппаратный завод»						
14	АП50Б-3МТ-1,6А-10In-400АС			г. Курск, ул. 2-я Рабочая,						
15	-УЗ-КЭАЗ			д. 23, помещение В1						
16	арт. 107259									
17										
18	Выключатель			АО «Курский	2300-20-1/2-ТХ	1			1	
19	автоматический			электроаппаратный завод»						
20	АП50Б-2МТ-2,5А-3,5In-			г. Курск, ул. 2-я Рабочая,						
21	400АС/220DC			д. 23, помещение В1						
22	-УЗ-КЭАЗ									
23	арт. 106981									
24										
25										
26										
					2300-20-1/1-ТХ-ДВШ					Лист
										2
					Изм.	Дата	№ докум.	Подпись	Дата	Формат А3

№ строки	Наименование	Код ОКП	Обозначение документа на поставку	Поставщик	Куда входит (обозначение)	Количество				Примечание
						на изделие	в ком-плекты	на регулир.	Всего	
1										
2	Трансформатор			ЗАО "ПО Электротехник"	2300-20-1/2-ТХ	1			1	
3	однофазный ОСМ1-0,16			г. Москва						
4	УЗ 380/24, ЕТ560110			пр. Рязанский д.10 стр. 6						
5										
6										
7	Контактор ПМЛ-1100-10А			АО «Курский	2300-20-1/2-ТХ	1			1	
8	-380АС-УХЛ4-Б-КЭАЗ,			электроаппаратный завод»	2300-20-1/3-ТХ	1			1	
9	10А, 380В, арт. 110541			г. Курск, ул. 2-я Рабочая,	Итого:	2			2	
10				д. 23, помещение В1						
11										
12	Реле тепловое			АО «Курский	2300-20-1/2-ТХ	2			2	
13	OptiStart E LRE14-32A-			электроаппаратный завод»						
14	(7-10А), 330323			г. Курск, ул. 2-я Рабочая,						
15				д. 23, помещение В1						
16										
17	Реле тепловое			АО «Курский	2300-20-1/2-ТХ	2			2	
18	OptiStart E LRE14-32A-			электроаппаратный завод»						
19	(7-10А), 330323			г. Курск, ул. 2-я Рабочая,						
20				д. 23, помещение В1						
21										
22	Блок клеммный OptiStart			АО «Курский	2300-20-1/2-ТХ	2			2	
23	E LAEB1 для реле			электроаппаратный завод»						
24	LRE01-35, 334525			г. Курск, ул. 2-я Рабочая,						
25				д. 23, помещение В1						
26										
					2300-20-1/1-ТХ-ДВШ					Лист
										4
					Изм.	Дата	№ докум.	Подпись	Дата	Формат А3

№ строки	Наименование	Код ОКП	Обозначение документа на поставку	Поставщик	Куда входит (обозначение)	Количество				Примечание
						на изделие	в ком-плекты	на регулир.	Всего	
1										
2	Трансформатор			ЗАО "ПО Электротехник"	2300-20-1/2-ТХ	1			1	
3	однофазный ОСМ1-0,16			г. Москва						
4	УЗ 380/24, ЕТ560110			пр. Рязанский д.10 стр. 6						
5										
6										
7	Контактор ПМЛ-1100-10А			АО «Курский	2300-20-1/2-ТХ	1			1	
8	-380АС-УХЛ4-Б-КЭАЗ,			электроаппаратный завод»	2300-20-1/3-ТХ	1			1	
9	10А, 380В, арт. 110541			г. Курск, ул. 2-я Рабочая,	Итого:	2			2	
10				д. 23, помещение В1						
11										
12	Реле тепловое			АО «Курский	2300-20-1/2-ТХ	2			2	
13	OptiStart E LRE14-32A-			электроаппаратный завод»						
14	(7-10А), 330323			г. Курск, ул. 2-я Рабочая,						
15				д. 23, помещение В1						
16										
17	Блок клеммный OptiStart			АО «Курский	2300-20-1/2-ТХ	2			2	
18	E LAEB1 для реле			электроаппаратный завод»						
19	LRE01-35, 334525			г. Курск, ул. 2-я Рабочая,						
20				д. 23, помещение В1						
21										
22										
23										
24										
25										
26										
					2300-20-1/1-ТХ-ДВШ					Лист
										4
					Изм.	Дата	№ докум.	Подпись	Дата	Формат А3

№ строки	Наименование	Код ОКП	Обозначение документа на поставку	Поставщик	Куда входит (обозначение)	Количество				Примечание
						на изделие	в ком-плекты	на регулир.	Всего	
1										
2	Выключатель			АО «Курский	2300-20-1/2-ТХ	1			1	
3	автоматический			электроаппаратный завод»						
4	OptiStart MP-32RH-0,16-T2			г. Курск, ул. 2-я Рабочая,						
5	арт. 340132			д. 23, помещение В1						
6										
7	Проходной зажим 2,5 кв.			АО "ДКС"	2300-20-1/2-ТХ	40			40	
8	мм синий ZRN510			г. Москва, Ленинградский						
9				проспект, д. 15						
10										
11	Контактор			АО «Курский	2300-20-1/2-ТХ	1			1	
12	ПМЛ-3100-40А-380АС-УХЛ4			электроаппаратный завод»	2300-20-1/3-ТХ	2			2	
13	-Б-КЭАЗ, 40А, 380В,			г. Курск, ул. 2-я Рабочая,	Итого:	3			3	
14	арт. 110601			д. 23, помещение В1						
15										
16	Приставка			АО «Курский	2300-20-1/2-ТХ	2			2	
17	ПКЛ-22-УХЛ4-КЭАЗ,			электроаппаратный завод»	2300-20-1/3-ТХ	7			7	
18	арт. 110676			г. Курск, ул. 2-я Рабочая,	Итого:	9			9	
19				д. 23, помещение В1						
20										
21	Выключатель			АО «Курский	2300-20-1/2-ТХ	1			1	
22	автоматический			электроаппаратный завод»						
23	АП50Б-2М3ТО-40А-3,5In-			г. Курск, ул. 2-я Рабочая,						
24	400АС-УЗ-КЭАЗ			д. 23, помещение В1						
25	арт. 106826									
26										
						2300-20-1/1-ТХ-ДВШ				Лист
										5
						Изм.	Дата	№ докум.	Подпись	Дата

Формат А3

№ строки	Наименование	Код ОКП	Обозначение документа на поставку	Поставщик	Куда входит (обозначение)	Количество				Примечание
						на изделие	в ком-плекты	на регулир.	Всего	
1										
2	Выключатель			АО «Курский	2300-20-1/3-ТХ	1			1	
3	автоматический			электроаппаратный завод»						
4	OptiStart MP-32RH-14-T2			г. Курск, ул. 2-я Рабочая,						
5	арт. 340139			д. 23, помещение В1						
6										
7	Контактор			АО «Курский	2300-20-1/3-ТХ	2			2	
8	ПМЛ-4100-63А-380АС-УХЛ4			электроаппаратный завод»						
9	-Б-КЭАЗ арт. 110629			г. Курск, ул. 2-я Рабочая,						
10				д. 23, помещение В1						
11										
12	Контактор			АО «Курский	2300-20-1/3-ТХ	2			2	
13	ПМЛ-1160ДМ1-18А-380АС-			электроаппаратный завод»						
14	УХЛ4-Б-КЭАЗ			г. Курск, ул. 2-я Рабочая,						
15	арт. 300496			д. 23, помещение В1						
16										
17	Выключатель			АО «Курский	2300-20-1/3-ТХ	1			1	
18	автоматический			электроаппаратный завод»						
19	АП50Б-2МТ-10А-10In-400АС			г. Курск, ул. 2-я Рабочая,						
20	/220ДС-УЗ-КЭАЗ			д. 23, помещение В1						
21	арт. 106897									
22										
23										
24										
25										
26										

Инв. №подл.

Взам. инв.№

Инд. №зубл.

Погр. и дата

Изм.

Дата

№ докум.

Подпись

Дата

2300-20-1/1-ТХ-ДВШ

Лист

9

Формат А3