

Номер ТЗ	301В
Номер материала КИСУР (ПО SAP)	2273961
Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
ОКПД 2	27.11.42.000
Мера применения национального ре- жима (запрет, ограничение, пре- имущество)	Преимущество, Запрет не приме- няется на основа- нии п.п. и) п.10 ПП РФ №1875*

«Утверждаю»
Первый заместитель директора
главный инженер
филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»
В.В. Плещев

«23» _____ 09 _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на поставку измерительных трансформаторов напряжения ТНИ ЗНОЛ-СЭЩ-10
10000/100 0,5 (или эквивалент)**

Лот № 301В

1. Общая часть.

ПАО «Россети Центр» производит закупку измерительных трансформаторов напряжения (ТНИ) 10 кВ для ремонтно-эксплуатационного обслуживания объектов электросетевого оборудования на 2027 год.

2. Предмет договора.

Поставщик обеспечивает поставку ТНИ на склады получателей – филиалов ПАО «Россети Центр» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

Филиал	Вид транс- порта	Точка поставки	Срок поставки	Количество, шт.
Ярэнерго	Авто, ж/д	г.Ярославль, ул.Урочская, д.23а	30 календарных дней с даты подачи заявки, в период с 01.01.2027 по 31.01.2027	2

3. Технические требования к продукции.

Технические данные ТНИ должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

Наименование параметра		Значение
Конструктивное исполнение		Заземляемый, однофазный
Класс напряжения, кВ		10
Номинальное линейное напряжение обмоток, кВ		
ВН		10000/√3
НН	Основная	100/√3
	Дополнительная	100/3
Номинальная мощность вторичных обмоток в классах точности, ВА		
Основная (учет и измерения)		0,5
Дополнительная (РЗА, контроль изоляции)		3Р
Предельная мощность вторичных обмоток в классах точности, ВА		400
Установленный срок службы, не менее, лет		30
Гарантийный срок службы, лет		3
Тип внутренней изоляции		Изоляционный компаунд
Тип внешней изоляции		По ГОСТ 1516.2

4. Общие требования.

* Запрет не применяется на основании пп. и) п. 10 ПП РФ №1875: «...и) изменения в приложение № 1 к настоящему постановлению и приложение 2 к настоящему постановлению, не связанные с исключением позиций из соответствующего приложения, подлежат применению с 1 января очередного календарного года, за исключением случаев их принятия с 1 октября текущего календарного года по 1 апреля очередного календарного года включительно, при которых такие изменения подлежат применению с 1 июля очередного календарного года»

- К поставке допускаются ТНИ, отвечающие следующим требованиям:
- Продукция должна быть новой, ранее не использованной.
- ТНИ должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые ТНИ не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

ТНИ должны функционировать в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения ТНИ должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и соответствующих ГОСТ. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

ТНИ должны поставляться в упаковке завода-изготовителя.

Маркировка должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение типа и марку;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- дату изготовления.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии продукции должна включать:

- паспорт товара;
- сертификат или другие документы на русском языке надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

8. Правила приемки продукции.

Каждая партия ТНИ должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Зам. главного инженера - начальник ПТО
РЭС 1 кат. «Яргорэлектросеть»



Грибов А.С.