

Номер ТЗ	
Номер материала КИСУР (ПО SAP)	2425661
Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
ОКПД 2	27.11.42.000
Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)	ограничение

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала

ПАО «Россети

Центр и Приволжье»-«Тулэнерго»

/С.Ю. Захаров/

“ 28 ” 05 20 26 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку силовых трансформаторов. Лот №301Е

1. Общая часть.

ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Покупатель) производит закупку силовых трансформаторов для реконструкции ПС 110 кВ Заокская, ПС 35кВ Непрейка, ПС 35кВ Зыбино

2. Предмет договора.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Тулэнерго» в объемах и сроки, установленные данным ТЗ:

Филиал	Вид транспорта	Точка поставки	Срок поставки *	Количество трансформаторов, шт., в том числе	
				сухие	масляные
Тулэнерго	Авто	г.Тула, ул. Щегловская засека, д.24	10 календарных дней	3	

*в календарных днях, с даты заключения договора

3. Технические требования к оборудованию.

Технические данные силовых трансформаторов должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

Наименование		Параметры
Тип трансформатора		однофазный сухой
Номинальная мощность, кВА		4
Частота, Гц		50
Материал обмоток		медь
Количество обмоток		1/1
Степень защиты		IP - 00
Номинальное напряжение обмоток, кВ:	ВН	220
	НН	220
Схема и группа соединения обмоток		1/1-0
Класс нагревостойкости изоляции, не менее**		В
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150		УЗ, УХЛЗ
Высота установки над уровнем моря, не менее м.		1000
Вид охлаждения		Естественное воздушное
Требования к электрической прочности изоляции		ГОСТ 1516.1

Наименование	Параметры
Дополнительные условия/требования	
Габариты (ШхГхВ), мм	270*190*250
Масса, не более, кг	30
Гарантийный срок, не менее	36 месяцев с ввода в эксплуатацию

4. Общие требования.

4.1. К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с действующим законодательством РФ;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно иметь заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на дату поставки оборудования или, в порядке исключения, заключение протокола Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» с решением о допуске к применению не аттестованной продукции согласно пункту 2.5.5 Методики ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем (в случае поставки оборудования, технологий или материалов, подлежащих такой аттестации);

- цветовое решение должно соответствовать Регламенту управления фирменным стилем ПАО «Россети Центр и Приволжье», в частности корпус оборудования должен быть выполнен в одном из указанных цветов: CMYK 00020/PANTONE Cool Gray 2 C/RGB 209 211 212/RAL 7047.

4.2. В комплект поставки оборудования и материалов должны входить документы подтверждающие технические характеристики материалов и оборудования, паспорт, технические условия, руководство по эксплуатации и т.п. на конкретный вид продукции, заверенные производителем.

4.3. Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Дата изготовления производителем должна быть не более полугода до даты поставки.

4.4. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ/ГОСТ Р.

4.5. Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтпригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

4.6. Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 18690 и ГОСТ 15150 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять

любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

6. Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет. Срок эксплуатации до первого ремонта не менее 12 лет.

7. Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853, ГОСТ 34.201, ГОСТ 27300, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

. Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

- сертификат качества;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

8. Дополнительные требования.

8.1. Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

8.2. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

8.3. В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шеф-монтаж и шеф-наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).

Начальник СРЗАИиМ филиала

ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго»

должность



подпись

/ Быков А.Ю.

Фамилия И.О.